株式会社 エム・システム技研

取扱説明書

プラグイン形 電力用トランスデューサ *K•UNIT* シリーズ

補助電源不要
周波数トランスデューサ　KEHZN

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

概　要

主な機能と特長

●PTからの商用交流信号を入力して周波数の変化に比例した直流信号を出力 ●出力信号はコンピュータ入力に適した低リップル直流信号 ● JIS C1111準拠 ●耐電圧 AC 2000 V ●密着取付可能 ●補助電源不要

アプリケーション例

●工場、ビル設備などの周波数管理 ●自家発電設備の周波数管理 ● UPS（無停電電源設備）の周波数管理

設　置

設置には次のような場所をお選び下さい。
●屋内で、周囲温度が -10 〜 +55℃の場所
●湿度が 30 〜 85 %RH で、結露しない場所
●雨や水のかからない場所
●腐食性ガス、粉塵や振動のない場所
取付は、壁取付または DIN レール取付が行えます。
壁取付は下図の要領で行って下さい。

取付寸法図（単位：mm）



・密着取付可能

接　続

各端子の接続は下図の要領で行って下さい。

端子接続図



調　整

弊社では入力に対して許容差内に調整して出荷しております。校正するときは次の要領で行って下さい。
①模擬入力信号を 0 % 相当値に設定し、ZERO で出力を 0 % に合わせます。
②模擬入力信号を 100 % 相当値に設定し、SPAN で出力を 100 % に合わせます。
③再び、模擬入力信号を 0 % 相当値に設定し、ゼロ出力を確認して下さい。
④ゼロ出力がずれているときは、①〜③の操作を繰返して下さい。

点　検

①端子接続図に従って結線がされていますか。
②入力電圧信号は正常ですか。
　定格入力電圧の85〜110 %の範囲内であれば正常です。
③出力信号は正常ですか。
　負荷抵抗値が許容負荷抵抗を満足するか確認して下さい。

雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器＜エム・レスタシリーズ＞をご用意致しております。併せてご利用下さい。

保　証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。